

3~400 V, 50Hz
IE 3

Motor Type Moteur Type	Output Puissance		rpm min ⁻¹	In A	Rendimento Rendimiento			Cos ϕ 100%	Starting Démarrage		Tm/Tn	Tn N.m	Noise Bruit Db(A)	Weight Masse kg
	kW	Cv			50%	75%	100%		Ta/Tn	Ia/In				
6 - Poles 1000rpm														
UM3C 90 S-6	0,75	1	955	1,9	77,9	79,8	79,4	0,71	2,0	6,0	2,1	7,5	57	17
UM3C 90 L-6	1,1	1,5	955	2,7	79,8	81,8	81,3	0,73	2,0	6,0	2,1	11	57	18
UM3C 100 L-6	1,5	2	955	3,6	81,7	83,4	82,7	0,73	2,0	6,5	2,1	15	61	19
UM3C 112 M-6	2,2	3	970	5,1	83,0	84,7	84,4	0,74	2,0	6,6	2,1	22	65	15
UM3C 132 S-6	3	4	970	6,8	84,9	86,4	86,0	0,74	2,0	6,8	2,1	30	69	45
UM3C 132 M-6	4	5,5	970	9,0	86,2	87,5	86,9	0,74	2,0	6,8	2,1	39	69	53
UM3C 132 MX-6	5,5	7,5	970	12,0	87,5	88,5	88,1	0,75	2,0	7,0	2,1	54	69	68
UM3C 160 M-6	7,5	10	980	15,4	88,4	89,6	89,2	0,79	2,0	7,0	2,1	73	73	90
UM3C 160 L-6	11	15	980	22,0	89,6	90,9	90,4	0,80	2,0	7,2	2,1	107	73	119
UM3C 180 L-6	15	20	980	29,3	90,3	91,5	91,3	0,81	2,0	7,3	2,1	146	73	227
UM3C 200 L-6	18,5	25	985	36,0	90,7	92,0	91,7	0,81	2,0	7,3	2,1	179	73	257
UM3C 200 LX-6	22	30	985	42,5	91,2	92,6	92,3	0,81	2,0	7,4	2,1	213	73	270
UM3C 225 M-6	30	40	985	56,2	92,2	93,2	92,9	0,83	2,0	6,9	2,1	291	74	306
UM3C 250 M-6	37	50	990	68,1	92,7	93,5	93,4	0,84	2,0	7,1	2,1	357	76	427
UM3C 280 S-6	45	60	990	81,6	92,9	93,7	93,8	0,85	2,0	7,3	2,0	434	78	546
UM3C 280 M-6	55	75	990	98,1	93,2	94,2	94,1	0,86	2,0	7,3	2,0	531	78	627
UM3C 315 S-6	75	100	990	136,0	93,4	94,6	94,7	0,84	2,0	6,6	2,0	723	83	915
UM3C 315 M-6	90	125	990	161,0	93,6	94,9	95,0	0,85	2,0	6,7	2,0	868	83	985
UM3C 315 L-6	110	150	990	196,0	93,9	95,0	95,1	0,85	2,0	6,7	2,0	1061	83	1180
UM3C 315 LX-6	132	180	990	232,0	94,1	95,4	95,5	0,86	2,0	6,8	2,0	1273	83	1220
UM3C 355 M-6	160	220	990	281,0	94,2	95,5	95,6	0,86	1,8	6,8	2,0	1543	85	1705
UM3C 355 MX-6	200	270	990	346,0	94,5	95,7	95,8	0,87	1,8	6,8	2,0	1929	85	1760
UM3C 355 L-6	250	340	990	433,0	94,6	95,7	95,8	0,87	1,8	6,8	2,0	2411	85	1870